

Выключатели автоматические серии AV-10 EKF AVERES

ОПИСАНИЕ




Выключатели автоматические серии AV-10 EKF AVERES предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Номинальная отключающая способность (Icn) 10 кА. Полный набор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.

IEC 60898, ГОСТ Р 50345-2010




C – выключатель сработает между 5- и 10-кратным значениями номинального тока. Рекомендуется к установке в сетях со смешанной нагрузкой, предполагающей умеренные пусковые токи (гражданское строительство, офисные помещения).



Предельная коммутационная способность (ПКС) – это максимально возможный ток короткого замыкания, при возникновении которого автоматический выключатель сможет отключить защищаемую им цепь и остаться при этом работоспособным.

B – выключатель сработает между 3- и 5-кратным значениями номинального тока. Применяют в сетях с небольшим либо отсутствующим пусковым повышением тока (осветительные).

D – выключатель сработает между 10- и 14-кратным значениями номинального тока. Обычно применяется для подключения электродвигателей, имеющих большие пусковые токи.



Третий класс токоограничения – расцепление происходит за 1/3 полупериода (2,5–6 мс).



Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия автоматического выключателя по превышению тока нагрузки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Проведение тока в нормальном режиме.
- Оперативное управление участками электрических цепей.
- Защита от токов перегрузки и короткого замыкания.
- Используются в качестве основного элемента системы конечного распределения.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Механизм мгновенной коммутации



Жесткий корпус, 9 заклепок



Удобное окно для маркировки цепи



Литая лицевая панель



Окно реального состояния контактов с защитой от искр



Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом

АССОРТИМЕНТ

Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания	Количество полюсов	Артикул
AV-10 1P 1A (B) 10kA EKF AVERES	1	B	1	mcB10-1-01B-av
AV-10 1P 2A (B) 10kA EKF AVERES	2	B	1	mcB10-1-02B-av
AV-10 1P 3A (B) 10kA EKF AVERES	3	B	1	mcB10-1-03B-av
AV-10 1P 4A (B) 10kA EKF AVERES	4	B	1	mcB10-1-04B-av
AV-10 1P 6A (B) 10kA EKF AVERES	6	B	1	mcB10-1-06B-av
AV-10 1P 10A (B) 10kA EKF AVERES	10	B	1	mcB10-1-10B-av
AV-10 1P 16A (B) 10kA EKF AVERES	16	B	1	mcB10-1-16B-av
AV-10 1P 20A (B) 10kA EKF AVERES	20	B	1	mcB10-1-20B-av
AV-10 1P 25A (B) 10kA EKF AVERES	25	B	1	mcB10-1-25B-av
AV-10 1P 32A (B) 10kA EKF AVERES	32	B	1	mcB10-1-32B-av
AV-10 1P 40A (B) 10kA EKF AVERES	40	B	1	mcB10-1-40B-av
AV-10 1P 50A (B) 10kA EKF AVERES	50	B	1	mcB10-1-50B-av
AV-10 1P 63A (B) 10kA EKF AVERES	63	B	1	mcB10-1-63B-av
AV-10 2P 1A (B) 10kA EKF AVERES	1	B	2	mcB10-2-01B-av
AV-10 2P 2A (B) 10kA EKF AVERES	2	B	2	mcB10-2-02B-av
AV-10 2P 3A (B) 10kA EKF AVERES	3	B	2	mcB10-2-03B-av
AV-10 2P 4A (B) 10kA EKF AVERES	4	B	2	mcB10-2-04B-av
AV-10 2P 6A (B) 10kA EKF AVERES	6	B	2	mcB10-2-06B-av
AV-10 2P 10A (B) 10kA EKF AVERES	10	B	2	mcB10-2-10B-av
AV-10 2P 16A (B) 10kA EKF AVERES	16	B	2	mcB10-2-16B-av
AV-10 2P 20A (B) 10kA EKF AVERES	20	B	2	mcB10-2-20B-av
AV-10 2P 25A (B) 10kA EKF AVERES	25	B	2	mcB10-2-25B-av
AV-10 2P 32A (B) 10kA EKF AVERES	32	B	2	mcB10-2-32B-av
AV-10 2P 40A (B) 10kA EKF AVERES	40	B	2	mcB10-2-40B-av
AV-10 2P 50A (B) 10kA EKF AVERES	50	B	2	mcB10-2-50B-av
AV-10 2P 63A (B) 10kA EKF AVERES	63	B	2	mcB10-2-63B-av
AV-10 3P 1A (B) 10kA EKF AVERES	1	B	3	mcB10-3-01B-av
AV-10 3P 2A (B) 10kA EKF AVERES	2	B	3	mcB10-3-02B-av
AV-10 3P 3A (B) 10kA EKF AVERES	3	B	3	mcB10-3-03B-av
AV-10 3P 4A (B) 10kA EKF AVERES	4	B	3	mcB10-3-04B-av
AV-10 3P 6A (B) 10kA EKF AVERES	6	B	3	mcB10-3-06B-av
AV-10 3P 10A (B) 10kA EKF AVERES	10	B	3	mcB10-3-10B-av
AV-10 3P 16A (B) 10kA EKF AVERES	16	B	3	mcB10-3-16B-av
AV-10 3P 20A (B) 10kA EKF AVERES	20	B	3	mcB10-3-20B-av
AV-10 3P 25A (B) 10kA EKF AVERES	25	B	3	mcB10-3-25B-av
AV-10 3P 32A (B) 10kA EKF AVERES	32	B	3	mcB10-3-32B-av
AV-10 3P 40A (B) 10kA EKF AVERES	40	B	3	mcB10-3-40B-av
AV-10 3P 50A (B) 10kA EKF AVERES	50	B	3	mcB10-3-50B-av
AV-10 3P 63A (B) 10kA EKF AVERES	63	B	3	mcB10-3-63B-av
AV-10 4P 1A (B) 10kA EKF AVERES	1	B	4	mcB10-4-01B-av
AV-10 4P 2A (B) 10kA EKF AVERES	2	B	4	mcB10-4-02B-av
AV-10 4P 3A (B) 10kA EKF AVERES	3	B	4	mcB10-4-03B-av
AV-10 4P 4A (B) 10kA EKF AVERES	4	B	4	mcB10-4-04B-av
AV-10 4P 6A (B) 10kA EKF AVERES	6	B	4	mcB10-4-06B-av
AV-10 4P 10A (B) 10kA EKF AVERES	10	B	4	mcB10-4-10B-av
AV-10 4P 16A (B) 10kA EKF AVERES	16	B	4	mcB10-4-16B-av
AV-10 4P 20A (B) 10kA EKF AVERES	20	B	4	mcB10-4-20B-av
AV-10 4P 25A (B) 10kA EKF AVERES	25	B	4	mcB10-4-25B-av
AV-10 4P 32A (B) 10kA EKF AVERES	32	B	4	mcB10-4-32B-av
AV-10 4P 40A (B) 10kA EKF AVERES	40	B	4	mcB10-4-40B-av
AV-10 4P 50A (B) 10kA EKF AVERES	50	B	4	mcB10-4-50B-av
AV-10 4P 63A (B) 10kA EKF AVERES	63	B	4	mcB10-4-63B-av
AV-10 1P 1A (C) 10kA EKF AVERES	1	C	1	mcB10-1-01C-av
AV-10 1P 2A (C) 10kA EKF AVERES	2	C	1	mcB10-1-02C-av
AV-10 1P 3A (C) 10kA EKF AVERES	3	C	1	mcB10-1-03C-av
AV-10 1P 4A (C) 10kA EKF AVERES	4	C	1	mcB10-1-04C-av
AV-10 1P 6A (C) 10kA EKF AVERES	6	C	1	mcB10-1-06C-av
AV-10 1P 10A (C) 10kA EKF AVERES	10	C	1	mcB10-1-10C-av
AV-10 1P 16A (C) 10kA EKF AVERES	16	C	1	mcB10-1-16C-av
AV-10 1P 20A (C) 10kA EKF AVERES	20	C	1	mcB10-1-20C-av
AV-10 1P 25A (C) 10kA EKF AVERES	25	C	1	mcB10-1-25C-av
AV-10 1P 32A (C) 10kA EKF AVERES	32	C	1	mcB10-1-32C-av
AV-10 1P 40A (C) 10kA EKF AVERES	40	C	1	mcB10-1-40C-av
AV-10 1P 50A (C) 10kA EKF AVERES	50	C	1	mcB10-1-50C-av
AV-10 1P 63A (C) 10kA EKF AVERES	63	C	1	mcB10-1-63C-av
AV-10 2P 1A (C) 10kA EKF AVERES	1	C	2	mcB10-2-01C-av
AV-10 2P 2A (C) 10kA EKF AVERES	2	C	2	mcB10-2-02C-av
AV-10 2P 3A (C) 10kA EKF AVERES	3	C	2	mcB10-2-03C-av
AV-10 2P 4A (C) 10kA EKF AVERES	4	C	2	mcB10-2-04C-av
AV-10 2P 6A (C) 10kA EKF AVERES	6	C	2	mcB10-2-06C-av
AV-10 2P 10A (C) 10kA EKF AVERES	10	C	2	mcB10-2-10C-av
AV-10 2P 16A (C) 10kA EKF AVERES	16	C	2	mcB10-2-16C-av
AV-10 2P 20A (C) 10kA EKF AVERES	20	C	2	mcB10-2-20C-av
AV-10 2P 25A (C) 10kA EKF AVERES	25	C	2	mcB10-2-25C-av
AV-10 2P 32A (C) 10kA EKF AVERES	32	C	2	mcB10-2-32C-av
AV-10 2P 40A (C) 10kA EKF AVERES	40	C	2	mcB10-2-40C-av
AV-10 2P 50A (C) 10kA EKF AVERES	50	C	2	mcB10-2-50C-av
AV-10 2P 63A (C) 10kA EKF AVERES	63	C	2	mcB10-2-63C-av



Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания	Количество полюсов	Артикул
AV-10 3P 1A (C) 10kA EKF AVERES	1	C	3	mcB 10-3-01C-av
AV-10 3P 2A (C) 10kA EKF AVERES	2	C	3	mcB10-3-02C-av
AV-10 3P 3A (C) 10kA EKF AVERES	3	C	3	mcB10-3-03C-av
AV-10 3P 4A (C) 10kA EKF AVERES	4	C	3	mcB10-3-04C-av
AV-10 3P 6A (C) 10kA EKF AVERES	6	C	3	mcB10-3-06C-av
AV-10 3P 10A (C) 10kA EKF AVERES	10	C	3	mcB10-3-10C-av
AV-10 3P 16A (C) 10kA EKF AVERES	16	C	3	mcB10-3-16C-av
AV-10 3P 20A (C) 10kA EKF AVERES	20	C	3	mcB10-3-20C-av
AV-10 3P 25A (C) 10kA EKF AVERES	25	C	3	mcB10-3-25C-av
AV-10 3P 32A (C) 10kA EKF AVERES	32	C	3	mcB10-3-32C-av
AV-10 3P 40A (C) 10kA EKF AVERES	40	C	3	mcB10-3-40C-av
AV-10 3P 50A (C) 10kA EKF AVERES	50	C	3	mcB10-3-50C-av
AV-10 3P 63A (C) 10kA EKF AVERES	63	C	3	mcB10-3-63C-av
AV-10 4P 1A (C) 10kA EKF AVERES	1	C	4	mcB10-4-01C-av
AV-10 4P 2A (C) 10kA EKF AVERES	2	C	4	mcB10-4-02C-av
AV-10 4P 3A (C) 10kA EKF AVERES	3	C	4	mcB10-4-03C-av
AV-10 4P 4A (C) 10kA EKF AVERES	4	C	4	mcB10-4-04C-av
AV-10 4P 6A (C) 10kA EKF AVERES	6	C	4	mcB10-4-06C-av
AV-10 4P 10A (C) 10kA EKF AVERES	10	C	4	mcB10-4-10C-av
AV-10 4P 16A (C) 10kA EKF AVERES	16	C	4	mcB10-4-16C-av
AV-10 4P 20A (C) 10kA EKF AVERES	20	C	4	mcB10-4-20C-av
AV-10 4P 25A (C) 10kA EKF AVERES	25	C	4	mcB10-4-25C-av
AV-10 4P 32A (C) 10kA EKF AVERES	32	C	4	mcB10-4-32C-av
AV-10 4P 40A (C) 10kA EKF AVERES	40	C	4	mcB10-4-40C-av
AV-10 4P 50A (C) 10kA EKF AVERES	50	C	4	mcB10-4-50C-av
AV-10 4P 63A (C) 10kA EKF AVERES	63	C	4	mcB10-4-63C-av
AV-10 1P 1A (D) 10kA EKF AVERES	1	D	1	mcB10-1-01D-av
AV-10 1P 2A (D) 10kA EKF AVERES	2	D	1	mcB10-1-02D-av
AV-10 1P 3A (D) 10kA EKF AVERES	3	D	1	mcB10-1-03D-av
AV-10 1P 4A (D) 10kA EKF AVERES	4	D	1	mcB10-1-04D-av
AV-10 1P 6A (D) 10kA EKF AVERES	6	D	1	mcB10-1-06D-av
AV-10 1P 10A (D) 10kA EKF AVERES	10	D	1	mcB10-1-10D-av
AV-10 1P 16A (D) 10kA EKF AVERES	16	D	1	mcB10-1-16D-av
AV-10 1P 20A (D) 10kA EKF AVERES	20	D	1	mcB10-1-20D-av
AV-10 1P 25A (D) 10kA EKF AVERES	25	D	1	mcB10-1-25D-av
AV-10 1P 32A (D) 10kA EKF AVERES	32	D	1	mcB10-1-32D-av
AV-10 1P 40A (D) 10kA EKF AVERES	40	D	1	mcB10-1-40D-av
AV-10 1P 50A (D) 10kA EKF AVERES	50	D	1	mcB10-1-50D-av
AV-10 1P 63A (D) 10kA EKF AVERES	63	D	1	mcB10-1-63D-av
AV-10 2P 1A (D) 10kA EKF AVERES	1	D	2	mcB10-2-01D-av
AV-10 2P 2A (D) 10kA EKF AVERES	2	D	2	mcB10-2-02D-av
AV-10 2P 3A (D) 10kA EKF AVERES	3	D	2	mcB10-2-03D-av
AV-10 2P 4A (D) 10kA EKF AVERES	4	D	2	mcB10-2-04D-av
AV-10 2P 6A (D) 10kA EKF AVERES	6	D	2	mcB10-2-06D-av
AV-10 2P 10A (D) 10kA EKF AVERES	10	D	2	mcB10-2-10D-av
AV-10 2P 16A (D) 10kA EKF AVERES	16	D	2	mcB10-2-16D-av
AV-10 2P 20A (D) 10kA EKF AVERES	20	D	2	mcB10-2-20D-av
AV-10 2P 25A (D) 10kA EKF AVERES	25	D	2	mcB10-2-25D-av
AV-10 2P 32A (D) 10kA EKF AVERES	32	D	2	mcB10-2-32D-av
AV-10 2P 40A (D) 10kA EKF AVERES	40	D	2	mcB10-2-40D-av
AV-10 2P 50A (D) 10kA EKF AVERES	50	D	2	mcB10-2-50D-av
AV-10 2P 63A (D) 10kA EKF AVERES	63	D	2	mcB10-2-63D-av
AV-10 3P 1A (D) 10kA EKF AVERES	1	D	3	mcB10-3-01D-av
AV-10 3P 2A (D) 10kA EKF AVERES	2	D	3	mcB10-3-02D-av
AV-10 3P 3A (D) 10kA EKF AVERES	3	D	3	mcB10-3-03D-av
AV-10 3P 4A (D) 10kA EKF AVERES	4	D	3	mcB10-3-04D-av
AV-10 3P 6A (D) 10kA EKF AVERES	6	D	3	mcB10-3-06D-av
AV-10 3P 10A (D) 10kA EKF AVERES	10	D	3	mcB10-3-10D-av
AV-10 3P 16A (D) 10kA EKF AVERES	16	D	3	mcB10-3-16D-av
AV-10 3P 20A (D) 10kA EKF AVERES	20	D	3	mcB10-3-20D-av
AV-10 3P 25A (D) 10kA EKF AVERES	25	D	3	mcB10-3-25D-av
AV-10 3P 32A (D) 10kA EKF AVERES	32	D	3	mcB10-3-32D-av
AV-10 3P 40A (D) 10kA EKF AVERES	40	D	3	mcB10-3-40D-av
AV-10 3P 50A (D) 10kA EKF AVERES	50	D	3	mcB10-3-50D-av
AV-10 3P 63A (D) 10kA EKF AVERES	63	D	3	mcB10-3-63D-av
AV-10 4P 1A (D) 10kA EKF AVERES	1	D	4	mcB10-4-01D-av
AV-10 4P 2A (D) 10kA EKF AVERES	2	D	4	mcB10-4-02D-av
AV-10 4P 3A (D) 10kA EKF AVERES	3	D	4	mcB10-4-03D-av
AV-10 4P 4A (D) 10kA EKF AVERES	4	D	4	mcB10-4-04D-av
AV-10 4P 6A (D) 10kA EKF AVERES	6	D	4	mcB10-4-06D-av
AV-10 4P 10A (D) 10kA EKF AVERES	10	D	4	mcB10-4-10D-av
AV-10 4P 16A (D) 10kA EKF AVERES	16	D	4	mcB10-4-16D-av
AV-10 4P 20A (D) 10kA EKF AVERES	20	D	4	mcB10-4-20D-av
AV-10 4P 25A (D) 10kA EKF AVERES	25	D	4	mcB10-4-25D-av
AV-10 4P 32A (D) 10kA EKF AVERES	32	D	4	mcB10-4-32D-av
AV-10 4P 40A (D) 10kA EKF AVERES	40	D	4	mcB10-4-40D-av
AV-10 4P 50A (D) 10kA EKF AVERES	50	D	4	mcB10-4-50D-av
AV-10 4P 63A (D) 10kA EKF AVERES	63	D	4	mcB10-4-63D-av

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Количество полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальное напряжение, В	230 / 400 АС
Номинальные токи, А	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Характеристики срабатывания	B, C, D
Номинальная отключающая способность I_{cp} , кА	10
Рабочая отключающая способность I_{cs} , кА	7,5
Номинальная частота, Гц	50/60
Класс токоограничения	3
Импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	6,2
Механическая износостойкость, циклов	20 000
Электрическая износостойкость, циклов	10 000
Клеммы (мм ²) жесткий провод	25


Рассеиваемая мощность

Номинальный ток, InA	Максимальная рассеиваемая мощность / полюс, W
$In \leq 10$	3
$10 < In \leq 16$	3,5
$16 < In \leq 25$	4,5
$25 < In \leq 32$	6
$32 < In \leq 40$	7,5
$40 < In \leq 50$	9
$50 < In \leq 63$	13


Аксессуары

- Дополнительные контакты AV-OF, AV-SD.
- Независимый расцепитель AV-SNT.
- Расцепитель минимального напряжения AV-MIN.
- Расцепитель максимального и минимального напряжения AV-MM.
- Моторный привод М6.

Габаритные и установочные размеры



Типовые схемы подключения



Характеристики срабатывания

